

# HOME UPS

Зарядник  
Инвертор  
ИБП

**800-1500VA**  
**2000/3000VA по запросу**

Линейно-интерактивный ИБП  
с чистым синусом на выходе

Используется только с внешними батареями

Встроенное зарядное устройство 5-20А

Большое время автономной работы,  
зависящее от внешней батареи

Функция DC-Start запуска от батареи

Управляемый микропроцессором

Хорошее качество выходного  
напряжения, благодаря которому  
можно подключать любые нагрузки

Устойчивость к перегрузкам и  
короткому замыканию

Для компьютера, телевизора, дачи,  
электрических инструментов  
Возможна работа от автомобильных батарей



# HOME UPS



800 / 1200 / 1500VA

## Технические характеристики ▶▶

МОДЕЛЬ	HOME UPS			
Мощность, ВА	800	1200	1500	2000/3000
Мощность, Вт	560	840	1050	1400/2100
Входное напряжение				
Функция ИБП	160 - 270VAC			Характеристики
Функция инвертора	155 - 285VAC			по запросу
Напряжение на выходе	Синус			
Нормальный режим	200 - 245VAC (с AVR)			
Инверторный режим	210 - 235VAC			
Время переключения				
Режим ИБП	< 10мс			
Инверторный режим	1 секунда с Softstart			
Аккумуляторы				
Напряжение	12VDC	24VDC	24VDC	
Ток зарядки	8 / 12 / 16 / 20А - Переключатель			
Светодиодный индикатор	Перегрузка - Состояние аккумулятора - Авария			
Защита	Короткое замыкание - Перегрузка - Разрядка аккумулятора			
Выход	1 с заземляющим контактом	2 с заземляющим контактом		
Шум	< 50 дБа			
Размеры (ВхШхГ)	120 x 298 x 250мм	152 x 320 x 265мм	152 x 320 x 265мм	
Вес	11кг	14,5кг	16,5кг	
Гарантия	1 год			